

DIY O-Pen 歐朋點讀筆使用須知

by 鄭靜宜

歐朋點讀筆的自製功能十分強大，價錢也很實惠(約 NT1500 左右)，在 AAC 溝通輔具方面可以善加利用。DIY O-Pen 點讀筆使用的是 YdOT 碼十億碼，和一般點讀筆使用的松翰碼不同。由於購買歐朋點讀筆並不會附貼紙，因此無論是錄音貼紙、點讀材料都需要自行製作，因此使用者還需要有彩色雷射印表機來列印點讀材料才行。

DIY O-Pen 點讀筆使用 Oidproducer10 自製點讀頁面或是錄音貼紙，這些自製功能需要用 Oidproducer10 程式，下載網址: <https://www.o-pen.com.cn/download/>，此點讀筆網站入口: <https://www.o-pen.com.cn>，其中點讀筆教學資源頗詳盡，值得使用者參考。

Oidproducer 10 程式的安裝

下載 Oidproducer 10 程式後由於此程式有保護，程式會針對安裝的電腦有序列碼的保護。在初次於一個新電腦安裝使用時會跑出一個檔案要求序號，這時需要把這個檔 email 給游文聰 (Vincent Yu)先生 vincent@cd-go.com.tw，向他要求一個序號檔之後，copy 至同一程式的檔案夾中，安裝的程式才能打開來使用。

鋪碼列印

錄音貼紙的號碼設定範圍如下所示。錄音貼紙或其他點讀頁面輸出可用 Oidproducer 9 程式鋪碼，再將之輸出 pdf 後，以彩雷 600dpi 印出。以 Adobe Acrobat Pro 打開，列印>進階>設 600dpi，其中以“影像列印”千萬不要勾選，並須勾選以實際大小列印。使用一般列印的 A4 紙(如 Double A 的紙)即可，若用相片紙或貼紙，感應效果會更好。

音檔設定

要點讀頁面出聲，除了要有鋪碼的頁面之外，還要有相應的音檔，這部分也是使用 Oidproducer 9 程式做設定，將音檔打開，選擇區段後，直接拖拉至頁面碼區塊產生連結，之後 Output 為 .dtt 檔。然後以電腦 USB 連接點讀筆，將 output 的 .dtt 檔存於點讀筆的 Ebook 目錄中，重新開機後，點讀頁面即可出聲。

碼號資訊

一般碼區

錄音貼 5001-10000
書名貼 1-4000
普通碼 10001-70000

特殊功能碼號 (控制碼範圍) 4000-4200

報碼號 4035
開始錄音 4021
停止錄音 4024
暫停播放 4026
終止播放 4027
刪除錄音 4070
錄音筆記 4020
刪除錄音筆記 4070
播放 MP3 4010
MP3 暫停播放 4011
MP3 停止播放 4012
播放上一首 M P 3 4013
播放下一首 M P 3 4014
大聲 4001
小聲 4002
重播 4036, 4037
關機 4016
瘋狂句子 4091
執行瘋狂句子 4092
退出遊戲 4034
出廠日期 4003
複讀 4037

***O-pen 的檔案格式: 點讀包 dtt 檔, 字典包 dic 檔**